



QOLTEC UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY 3-PHASE UPS | 15KVA | 12KW | LCD

PRICE: -,-- EUR

SHIPPING TIME: 24 HOURS

CATALOG NUMBER: 53949

EAN CODE: 5901878539492

PRODUCENT: QOLTEC

TYP UPS'A: ON-LINE

KSZTAŁT FALI: CZYSTA FALA SINUSOIDALNA

MOC: 12KW

MOC ZNAMIONOWA: 15KVA

NAPIĘCIE WEJŚCIOWE: 380VAC $\pm$ 25%

NAPIĘCIE WYJŚCIOWE: 380 VAC $\pm$ 1% (OBCIĄŻENIE W STANIE USTALONYM); 380 VAC $\pm$ 5% (POD WPŁYWEM OBCIĄŻENIA)

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ: 50HZ $\pm$ 10%

CZĘSTOTLIWOŚĆ WYJŚCIOWA: 50HZ $\pm$ 0,05%, 60HZ $\pm$ 0,05% (ZASILANIE Z AKUMULATORA)

WBUDOWANA BATERIA: NIE

ILOŚĆ BATERII: 32

NAPIĘCIE BATERII: 12V

NAPIĘCIE ZESTAWU BATERII: 384VDC

PRĄD ŁADOWANIA BATERII: 1 A - 40 A

WSPÓŁCZYNNIK MOCY: 0.8

WSPÓŁCZYNNIK SZCZYTU: 3:1

PRZECIĄŻENIE: 125% : 1 MINUTA, 150% : 1 SEKUNDA

GNAZDA: - RS - 458 - RS - 232 (MOŻLIWA RÓWNIEŻ KOMUNIKACJA ZA POMOCĄ ADAPTERA USB-RS232 DOŁĄCZONEGO W ZESTAWIE) - EPO

WYŚWIETLACZ: LCD

ZASTOSOWANIE: MASZyny SERWISOWE I SILNIKOWE

POZIOM HAŁASU: 40 - 50 DB

ZABEZPIECZENIA: - PRZED PRZECIĄŻENIEM - PRZED ZWARCIEM - PRZED PRZEGRZANIEM

KOLOR OBUDOWY: CZARNY

WILGOTNOŚĆ POWIETRZA: 30 - 90%

TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA: 0 - 40°C

WYMIARY (G/D X SZ X W): 655 X 405 X 815 MM

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA: - UPS - ADAPTER USB - RS-232 - KABEL RS-232 - PŁYTA CD - KLUCZ DO

OTWIERANIA PANELU PRZEDNIEGO - INSTRUKCJA

OBSŁUGI

GŁĘBOKOŚĆ / DŁUGOŚĆ OPAKOWANIA [MM]: 540

SZEROKOŚĆ OPAKOWANIA [MM]: 790

WYSOKOŚĆ OPAKOWANIA [MM]: 980

WAGA NETTO [KG]: 145

WAGA BRUTTO [KG]: 146

CERTYFIKAT: CE, ROHS

GWARANCJA: 24 MIESIĄCE

INFORMACJE DODATKOWE: - MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU

KOMPATYBILNEGO MODUŁU SNMP: KOD PRODUKTU

50390 - SPRAWNOŚĆ PRZETWORNICY > 91%. -

WBUDOWANY STABILIZATOR AVR - MIĘKKI START: 0 -

100% , 5 SEKUND - FAZA WEJŚCIOWA: TRZY FAZY + N +

PE - FAZA WYJŚCIOWA: TRZY FAZY + N + PE - DYNAMICZ

UWAGI: SIECIOWE ZASILACZE AWARYJNE

PRZEZNACZONE DO URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH

I DO SPRZĘTU DO AUTOMATYCZNEGO PRZETWARZANIA

DANYCH, TAK ZWANY ZASILACZ BEZPRZERWOWY UPS 3-

FAZOWY. W PRZYPADKU AWARII ZASILANIA ZAPEWNI

"REZERWĘ" ENERGII ZABEZPIECZAJĄC W TEN SPOSÓB
