



QOLTEC ZASILACZ AWARYJNY UPS | 10KVA | 10000W | POWER FACTOR 1.0 | LCD | EPO | USB | ON-LINE

PRICE: -,-- EUR

SHIPPING TIME: 24 HOURS

CATALOG NUMBER: 52284

EAN CODE: 5901878522845

PRODUCENT: QOLTEC

TYP UPS'A: ON-LINE

KSZTAŁT FALI: CZYSTA FALA SINUSOIDALNA

MOC: 10000W

MOC ZNAMIONOWA: 10KVA

NAPIĘCIE ZNAMIONOWE: 220 - 240 VAC

NAPIĘCIE WEJŚCIOWE: 110 VAC - 300 VAC $\pm$ 5%

NAPIĘCIE WYJŚCIOWE: 220 - 240 VAC

CZĘSTOTLIWOŚĆ WYJŚCIOWA: 50/60HZ $\pm$ 0.05HZ

TYP URZĄDZENIA OBCIĄŻAJĄCEGO: KOMPUTERY,
SERWERY

WBUDOWANA BATERIA: TAK

ILOŚĆ BATERII: 16

NAPIĘCIE BATERII: 12V

POJEMNOŚĆ BATERII: 7AH

NAPIĘCIE ZESTAWU BATERII: 192V

PRĄD ŁADOWANIA BATERII: 1A (DOMYŚLNIE) ,
REGULACJA 1A-5A

CZAS ŁADOWANIA: 90% POJEMNOŚCI AKUMULATORA W
CIĄGU 8 GODZIN (TYP STANDARDOWY)

WSPÓŁCZYNNIK MOCY: 1.0

WSPÓŁCZYNNIK SZCZYTU: 3:1

CZAS PRZENOSZENIA: 0MS

PRZECIĄŻENIE: PRZEŁĄCZANIE NA BYPASS PO 4MS

WYŚWIETLACZ: LCD

ZASTOSOWANIE: CENTRA PRZETWARZANIA DANYCH;
ŚRODOWISKA PRZEMYSŁOWE I PRODUKCYJNE; CENTRA
MEDYCZNE

POZIOM HAŁASU: $\leq$ 50DB

ZABEZPIECZENIA: - PRZED PRZEPIĘCIEM - PRZED
PRZECIĄŻENIEM - PRZED ZWARCIEM - PRZED WYSOKIM I
NISKIM NAPIĘCIEM

KOLOR OBUDOWY: CZARNY

WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA PRZECHOWYWANIA: 20 ~ 95%

RH (BEZ KONDENSACJI)

TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA: -15°C DO +60°C

TEMPERATURA PRACY: 0°C ~ +40°C

WYMIARY (G/D X SZ X W): 190 X 455 X 612 MM

GŁĘBOKOŚĆ / DŁUGOŚĆ OPAKOWANIA [MM]: 310

WAGA NETTO [KG]: 50.800

WAGA BRUTTO [KG]: 56.000

CERTYFIKAT: CE, ROHS

GWARANCJA: 24 MIESIĄCE

SYSTEM KOMUNIKACJI: USB , RS-232, RJ45, SNMP

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA: 1 X UPS 1 X KABEL RS 232 1

X INSTRUKCJA OBSŁUGI

SZEROKOŚĆ OPAKOWANIA [MM]: 600

WYSOKOŚĆ OPAKOWANIA [MM]: 690

GNIAZDA: 2 X RJ45 1 X RS232 1 X USB-B

INFORMACJE DODATKOWE: - MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU

KOMPATYBILNEGO MODUŁU SNMP - DOSTĘPNE

OPROGRAMOWANIE NA STRONIE, NUMER SERYJNY : PM-
CC625-70033-08D10-08140

UWAGI: SIECIOWE ZASILACZE AWARYJNE

PRZEZNACZONE DO URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH

I DO SPRZĘTU DO AUTOMATYCZNEGO PRZETWARZANIA

DANYCH, TAK ZWANY ZASILACZ BEZPRZERWOWY UPS.

W PRZYPADKU AWARII ZASILANIA ZAPEWNIĄ "REZERWĘ"

ENERGII ZABEZPIECZAJĄC W TEN SPOSÓB PRZED UT